

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mobile LED-Kompaktleuchte

WLAFL1500LMR

WICHTIG! FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

Technische Spezifikationen

Verwendung drinnen/außen	Innen- und Außenbereich
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Leuchtmittel	15W, LED
Lichtstrom	1500lm (100%)
Farbtemperatur	5700K
Ladezeit	Ca. 5,5h (5V 1A)
Betriebszeit	Ca. 3 h @ 100%, 5 h @ 50%
Batterie	Li-ion 3,7V; 4500 mAh
Kabel	1 m USB-C
Abmessungen	108 x 167 x 42 mm
Netto Gewicht	442g

Verwendungszweck

Die LED-Leuchte ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Aufstellen und Einschalten der Leuchte

Mit dem verstellbaren Arm können Sie die Leuchte in verschiedenen Neigungswinkeln einstellen. Mit dem Magneten kann die Leuchte an einer Metallocberfläche befestigt werden. Die Leuchte kann mit dem Schalter auf der Rückseite ein- und ausgeschaltet werden.

Wartung

Bitte beachten Sie: für nicht durch den Benutzer auswechselbare Leuchtmittel

Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Dienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden. Öffnen Sie die Leuchte niemals, wenn die Anschlussleitung angeschlossen ist.

Reinigung

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zur Reinigung **ausschliesslich** ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.



Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die korrekte Spannung zur Verfügung steht.
2. Achten Sie vor jedem Ladevorgang darauf, dass die Leuchte und der Netzanschluss nicht beschädigt sind. Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie Schäden aufweist.
3. Verwenden Sie die Handlampe nicht in explosiven Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen.
4. LED-Leuchten sind extrem hell. Sehen Sie nicht direkt in die Leuchte.

Entsorgung

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



BME Group Sourcing B.V.

Walaardt Sacréstraat 405

1117BM Schiphol

Niederlande

www.bme-group.com