

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lampe LED compacte mobile

WLAFL1500LMR

IMPORTANT ! À CONSERVER ET À LIRE ATTENTIVEMENT !

Caractéristiques techniques

Utilisation intérieure/extérieure	Intérieur et extérieur
Classe de protection	III
Type de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température de fonctionnement	-10 °C ~ +40 °C
Éclairage	15 W, LED
Intensité lumineuse	1500 lm (100%)
Température de couleur	5700 K
Durée de charge	Env. 5,5 h (5 V 1 A)
Autonomie	Env. 3 h @ 100%, 5 h @ 50%
Batterie	Li-ion 3,7 V ; 4500 mAh
Câble	1 m USB-C
Dimensions	108 x 167 x 42 mm
Poids net	442 g

Utilisation correcte prévue

La lampe LED convient aux applications d'éclairage d'intérieur et d'extérieur.

Régler et allumer la lumière

Le bras réglable permet d'ajuster la lumière à différents angles d'inclinaison. L'aimant permet de fixer la lampe sur une surface métallique. La lumière peut être allumée et éteinte à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.

Entretien

A noter : pour sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur

Le remplacement de la source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être confié exclusivement au fabricant, à son service de réparation ou à du personnel possédant les mêmes compétences. Ne jamais ouvrir la lampe lorsque le câble d'alimentation est branché.

Nettoyage

N'utilisez ni solvants, ni produits de nettoyage abrasifs pour procéder au nettoyage du produit. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage **seulement**.



Consignes de sécurité

1. Avant la mise en service, assurez-vous que la tension adéquate est disponible.
2. Avant chaque charge, assurez-vous que la lampe et le câble d'alimentation ne sont en aucune manière endommagés. Ne jamais utiliser la lampe si elle présente des signes de dommages.
3. Ne pas utiliser la lampe baladeuse dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents. **Danger de mort !**
4. Les lampes LED sont très lumineuses. Ne pas fixer directement la lampe.

Mise au rebut

Les appareils électriques doivent être mis au rebut conformément aux normes environnementales !

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE concernant les appareils électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément dans un bac à recyclage écologique. Pour connaître les solutions de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous à votre administration locale ou communale.



BME Group Sourcing B.V.

Walaardt Sacréstraat 405

1117BM Schiphol

Pays-Bas

www.bme-group.com